making work easy

- DE
- EN
- FR
- IT
- ES
- PT
- TR
- RU
- CS
- UK
- ZH
- JA
- AR

Waxprofi

ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG

Made in Germany

21-9902 22102019

4b

5

6

7

1 Introduction

We are pleased with your decision to purchase a *Waxprofi* denture wax heating unit. Please observe the following information in order to ensure long and trouble-free service.

2 Application Area

The *Waxprofi* wax heating unit is used to heat base waxes to their ideal processing temperature for full and partial dentures.

In the large pot, the wax is held at a liquid, viscous, or spreadable consistency, as required, ready for further processing with the preheated wax knife and Bunsen burner or an electronic waxing-up instrument.

2.1 Ambient Conditions

(in accordance with IEC 60664-1)

The *Waxprofi* may only be operated:

- Indoors.
- Up to an altitude of 2,000 m (6,500 ft) above sea level.
- At an ambient temperature of 5 – 40 °C (41 – 104 °F).
- At a maximum relative humidity of 80 % at 31 °C (87.8 °F), decreasing linearly to 50 % relative humidity at 40 °C (104 °F).
- With a mains power supply where current fluctuations do not exceed 10 % of the nominal value.
- Under Level 2 contamination conditions.
- Under overvoltage category II conditions.

3 Safety Information

3.1 Symbols Used

The following symbols are employed in these instructions and on the unit:

Danger

An imminent danger of injury exists.

Electrical Power

Danger of electrical shock.

Attention

Failure to observe this information can result in damage to the unit.

Note

This is a note intended to provide the operator with useful information to make operation easier.

For indoor use only.

Before opening the unit, disconnect it from the power supply by pulling the wall plug.

3.2 Safety Information

- ▶ The *Waxprofi* is an electrical device with potential hazards. This unit may only be locked and used by authorized specialist personnel after an examination with regard to conformity with applicable national standards.
- ▶ Before starting the unit, compare the voltage information on the nameplate with the specifications of your local power supply.
- ▶ Units with damaged power cords or other defects may not be operated.
- ▶ During operation, always unroll the power cord (overheating hazard in case of a short circuit).
- ▶ Liquid waxes can cause burns. Never move the unit while it is operating!
- ▶ During operation, the wax pot are heated up to its rim. Improper use or handling can result in burns (for up to 30 min. after the unit is switched off).
- ▶ The *Waxprofi* is designed to be used exclusively in conjunction with commercially available dental waxes. Never use the unit to heat other types of materials!
- ▶ Please note: Overfilled pots can overflow!
- ▶ Materials whose flash point is under 175 °C (347 °F) may not be stored in proximity to the *Waxprofi* or come in contact with the *Waxprofi*.
- ▶ Never rinse the unit with water or submerge it. The mains power will result in electric shock!

- ▶ It is the responsibility of the operator that national regulations during operation and regarding a repeated safety inspection of electrical equipment are complied with. For Germany these are the regulation 3 by DGUV (German Statutory Accident Insurance) in relation with VDE 0701-0702 (Association for Electrical, Electronic and Information Technology).
- ▶ Only spare parts and accessories supplied or authorized by Renfert GmbH may be used with this product. If other spare parts or accessories are used, this could have a detrimental effect on the safety of the device, increase the risk of serious injury and lead to damage to the environment or the device itself.
- ▶ Information on REACH and SVHC is available on our website www.renfert.com, in the Support area.

3.3 Liability Exclusion

Renfert GmbH shall be absolved from all claims for damages or warranty if:

- ▶ The product is employed for any purposes other than those cited in the operating instructions.
- ▶ The product is altered in any way other than those alterations described in the operating instructions.
- ▶ The product is repaired by other than an authorized facility or if any but Renfert OEM parts are employed.
- ▶ The product continues to be employed, despite obvious safety faults.
- ▶ The product is subjected to mechanical jarring or is dropped.

4 Operating Elements

(Figure 1a + 1b)

- A) On / Off switch
 - B) Rotary potentiometer for temperature adjustment
 - C) Wax pot
 - D) Lid
 - E) Power cord
 - F) LED indicator
- >> Operating indicator = green;
>> Heating phase = red

5 Commissioning / Operation

1. Connect the *Waxprofi* to the mains power outlet (Figure 2).
2. Open lid (D). The lid can be locked in place at a 120° angle (Figure 3).
3. It may be necessary to fold wax sheets (Figure 4a).
4. Add the waxes to be heated to the pot (Figure 4b).

! Fill up the pot only to the circular marking (Figure 7)!

i *Folding or breaking the denture wax sheets to fit the pot volume is the most practical method. When operating the unit for the first time, fill the wax pot in stages.*

5. Switch the *Waxprofi* on at switch (A).

5.1 Setting the Temperature

The desired temperature is adjusted at the rotary potentiometer (B). The scale divisions are identified in both °C (blue) or °F (red) (Figure 5).

The temperature is infinitely adjustable within the range is between 40 - 110 °C (104 - 230 °F).

We recommend the following procedure when commissioning the *Waxprofi* in order to obtain the desired wax consistency:

1. Set the *Waxprofi* temperature to 15 - 20 °C (59 - 68 °F) above the liquefaction point of the base wax.
2. Depending on the desired consistency, reduce the *Waxprofi*'s temperature as follows:

a) Liquid consistency:

Once the wax has completely melted, turn the *Waxprofi*'s temperature down to the liquefaction point of the wax.

b) Viscous or spreadable consistency:

Once the wax has liquefied to the point where it fills the pot to approx. the $\frac{3}{4}$ -full level (Figure 6), reduce the *Waxprofi*'s temperature in stages until the desired consistency is obtained.

5.2 Waxprofi + Bunsen Burner

When processing wax with the *Waxprofi* in conjunction with a Bunsen burner, the wax knife need only be briefly heated in the burner flame since the already heated wax in the *Waxprofi* requires hardly any additional heat in order to be processed.

This saves both time and makes handling the base wax significantly easier.

5.3 Waxprofi + Electric Wax Knife

Match your *Waxprofi* to your electric wax knife. This offers the best prerequisites for quickly and precisely performing the wax tasks for full and partial dentures.

Teeth can set up and gums can be modelled without the delays inherent in the melting time, and without the distraction of the burner flame. The wax is never overheated. This keeps contraction to a minimum, thus saving the time required for subsequent corrective work or allowing you to complete your set up more rapidly. Good results can be obtained with Renfert's *Waxlectric I or II* electric waxing-up instruments. Using the large tip (Art. No. 2155-0105) or the chamfer tip (Art. No. 2155-0106) we recommend setting the *Waxlectric* to a temperature of 130 - 150 °C (266 - 302 °F).

Please note:

If the power supply is interrupted (e.g., as the result of a mains power failure) while the *Waxprofi* is switched on, the unit returns to its previous operating mode once power is restored.

i Notes / Tips on Operation:

- *The Waxprofi can also be used for modelling wax or light wax.*
- *Refill the pot regularly. Renfert recommends GEO pink modelling wax, No. 647-0000.*
- *Close the lid to reduce the heating time.*
- *Do not overheat the wax in the Waxprofi.*
- *Use the inner rim of the pot to strip off excess wax.*
- *When working with wax in a viscous or spreadable consistency, do not close the lid during short work interruptions, otherwise the trapped heat will completely liquefy the wax.*
- *When working with the Waxlectric, good results can be obtained with tip numbers 2155-0104, -0105, -0106, -0110, and -0111 at a temperature of 130 - 150 °C (266 - 302 °F).*
- *Some waxes may form a surface skin with reduced temperatures. The skin can be easily dissolved by means of stirring.*
- *To obtain a viscous or spreadable consistency, heat the wax until a majority has been liquefied (approx. ¾ of the pot content), then turn down the Waxprofi's temperature until the desired consistency is achieved.*
- *A uniform consistency can be obtained more quickly by stirring the pot contents.*
- *Some waxes may separate, that is, individual colour pigments separate out of the base material. Simply stir the wax to return it to its original, homogenous state.*
Exceptions to this are when the Waxprofi is used in conjunction with:
 - *Solidus 84 (Yeti);*
 - *"Hardy" modelling wax (Gebdi).*

6 Cleaning and Maintenance

The *Waxprofi* is maintenance free.

From time-to-time, you should wipe your unit down with a damp cloth.

Do not use solvents or cleansers.

Never rinse or spray your *Waxprofi* directly with water!

If the unit switched off, you can remove hardened wax residue by carefully scraping it.

Warming the unit's surfaces with a hair drier will make it easier to remove wax residue.

The *Waxprofi* lid can be removed, allowing dirt and other contaminants to be easily cleaned under a steam jet.

7 Spare Parts

You can find components subject to wear and the spare parts on the spare part list in the internet at www.renfert.com/p918.

Enter the following item number: 14400000 or 14401000.

The components excluded from the warranty (such as consumables or parts subject to wear and tear) are marked on the spare part list.

Serial number and date of manufacturing are shown on the type plate of the unit.

8 Warranty

Provided the unit is properly used, Renfert **warrants** the *Waxprofi* for a **period of 3 years**.

The original sales receipt from the dealer must be provided when making warranty claims. Parts which are subject to natural wear and tear (wear parts) and consumables are excluded from the guarantee. These parts are marked in the spare part list.

The warranty is voided in case of improper use; failure to observe the operating, cleaning, maintenance, and connection instructions; in case of independent repairs or repairs by unauthorized personnel; if spare parts from other manufacturers are employed, or; in case of unusual influences or influences not in compliance with the utilization instructions. Warranty service shall not extend the original warranty.

9 Technical data

Mains voltage:	220 - 240 V~, 50/60 Hz 100 - 120 V~, 50/60 Hz
Power consumption:	120 - 140 W (220 - 240 V~) 120 W (100 - 120 V~)
Minimum operating temperature:	40 °C [104 °F]
Maximum operating temperature:	110 °C [230 °F]
Dimensions	178 x 54 x 120 mm (W x H x D): [7.01 x 2.13 x 4.72 inches]
Pot size:	185 ml [6.26 fl oz]
Usable pot volume:	110 ml [3.72 fl oz]
Weight, approx.:	600 g [21.2 oz]

10 Standard Delivery

1 *Waxprofi* denture wax heating unit

1 Operating instructions

11 Accessories

Renfert recommends the following:

Electric wax knife:

Waxlectric I, incl. 1 handpiece and 1 modelling insert:

No. 2156-0000 230 V

No. 2156-1000 120 V

Waxlectric II, incl. 2 handpieces and 2 modelling insert:

No. 2157-0000 230 V

No. 2157-1000 120 V

Waxlectric tips:

No. 2155-0104 1 blade, narrow

No. 2155-0105 1 blade, wide

No. 2155-0106 1 blade, chamfer

No. 2155-0110 1 blade, lance

Bunsen burner:

Bijou 90:

No. 960-0000 Liquid gas

No. 961-0000 Natural gas E

Safety burners:

No. 933-0100 Liquid gas

No. 932-0100 Natural gas E

Safety burners eco:

No. 934-0100 Liquid gas

No. 935-0100 Natural gas E

Wax:

Nr. 625-0500 GEO special, modelling wax, 500 g

Nr. 625-2500 GEO special, modelling wax, 2500 g

For additional waxes, please refer to the Renfert Catalogue or go to www.renfert.com

12 Disposal instructions for countries in the EU

To conserve and protect the environment, prevent environmental pollution and improve the recycling of raw materials, the European Commission adopted a directive that requires the manufacturer to accept the return of electrical and electronic units for proper disposal or recycling.

Within the European Union units with this symbol should not therefore be disposed of in unsorted domestic waste:

For more information regarding proper disposal please apply at your local authorities.

13 Troubleshooting List

Error	Possible cause	Corrective action
No display / no operation, although the unit is switched on the main switch (A).	<ul style="list-style-type: none"> • Power supply interrupted. • Faulty unit fuse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Check the power supply and power cords. • Have fuse replaced by Service Department.
The unit is operating but there is no increase in temperature.	<ul style="list-style-type: none"> • Faulty thermal sensor. • Faulty heater. 	<ul style="list-style-type: none"> • Have fuse replaced by Service Department. • Have heater repaired by Service Department.

1 Introduction

Nous sommes heureux que vous ayez pris la décision d'acheter le réchauffeur de cires prothétiques *Waxprofi*. Afin de vous garantir un emploi de longue durée et sans problème de l'appareil veuillez s.v.p. lire attentivement les indications suivantes.

2 Domaine d'utilisation

A l'aide du *Waxprofi* les cires de base pour la prothèse totale et partielle sont préchauffées à une température idéale de travail. Dans le grand réservoir, et selon le besoin, la cire est maintenue dans une consistance liquide, visqueuse, voir jusqu'à se laisser tartiner et peut, à l'aide d'une couteau à cire préchauffé à la flamme d'un brûleur, ou bien à l'aide d'une spatule chauffante électrique, être traitée ultérieurement.

2.1 Conditions d'environnement

(selon la IEC 60664-1)

Le *Waxprofi* ne peut être utilisé que:

- à l'intérieur d'une pièce,
- jusqu'à une altitude de 2.000 m au-dessus du niveau de la mer (NN),
- à une température ambiante de 5 – 40 °C (41 - 104 °F),
- à une humidité maximale relative de 80 % à 31 °C (87,8 °F), diminuant linéairement jusqu'à 50 % de l'humidité relative à 40 °C (104 °F),
- avec une alimentation par secteur, si les variations de tension ne sont pas au-delà de 10 % de la valeur nominale,
- avec un degré 2 de pollution,
- avec une surtension de la catégorie II.

3 Consignes de sécurité

3.1 Symboles utilisés

Dans ce mode d'emploi et sur l'appareil, vous trouverez les symboles suivants:

Danger

Il y a danger de blessure immédiate.

Tension électrique

Il y a danger par tension électrique.

Attention

En cas de non-observation des consignes, il y a danger d'endommagement de l'appareil.

Indication

Fournit une indication utile qui facilite la manipulation.

N'utiliser qu'à l'intérieur.

Avant d'ouvrir l'appareil, couper l'alimentation secteur et retirer la prise.

3.2 Consignes de sécurité

- Le *Waxprofi* est un appareil électrique qui présente des dangers potentiels. L'appareil ne peut être branché et utilisé que par un personnel qualifié qui en a l'autorisation, après vérification de la conformité aux normes nationales.
- Avant la mise en marche comparer la tension sur la plaque signalétique de l'appareil avec celles du secteur.
- Un appareil avec des conduits défectueux ou présentant d'autres défauts ne doit plus être utilisé.
- Débobiner le câble de distribution pendant la marche (danger de surchauffe en cas de court-circuit).
- Une cire liquide peut provoquer des brûlures. Ne pas faire bouger l'appareil pendant son fonctionnement!
- Le bord du réservoir de cire s'échauffe également pendant la mise en service. En cas de mauvaise manipulation ceci peut conduire à des brûlures (même encore 30 min après que l'appareil ait été éteint).
- Le *Waxprofi* n'est prévu que pour l'emploi de cires dentaires commerciales habituelles. Ne jamais le remplir avec d'autres matériaux!
- Faites bien attention: Un réservoir trop plein peut déborder!

- Les matériaux / substances dont le point d'inflammation est en dessous de 175 °C (347 °F) ne doivent pas être ni placés auprès, et ni mis en contact avec le *Waxprofi*.
- Ne pas rincer l'appareil ni le mettre dans de l'eau. La tension électrique peut provoquer des coups de courant!
- L'observation des prescriptions nationales concernant le service et la vérification de sécurité répétitive des appareils électriques est la responsabilité d'opérateur. En Allemagne il s'agit de la prescription 3 de la DGUV (assurance nationale contre les accidents) en relation avec la norme VDE 0701-0702 (fédération des industries de l'électrotechnique, de l'électronique) .
- Seuls les accessoires et pièces de rechange fournis ou autorisés par la société Renfert GmbH peuvent être utilisés avec ce produit. L'utilisation d'autres accessoires et pièces de rechange peut compromettre la sécurité de l'appareil, présente un risque de blessures graves, peut causer des dégâts à l'environnement ou endommager le produit.
- Vous trouverez des informations sur REACH et SVHC sur notre site internet www.renfert.com dans la section Service.

3.3 Exonération de la responsabilité

Renfert GmbH déclinera toutes demande de dommage et intérêts et droit de garantie si:

- l'appareil a été utilisé dans d'autres buts que ceux décrits dans le mode d'emploi;
- l'appareil a été modifié d'une manière ou d'une autre-excepté les changements décrits dans «le mode d'emploi»;
- l'appareil a été réparé par un service non autorisé ou si les pièces de rechange sont autres que celles d'origine Renfert;
- si l'appareil est utilisé malgré des défauts reconnaissables de sécurité;
- si l'appareil a été soumis à des chocs mécaniques ou s'il a été fait tomber.

4 Éléments de commande

(Fig. 1a + 1b)

- A) Interrupteur «marche / arrêt»
- B) Potentiomètre rotatif pour réglage de la température
- C) Réservoir chauffant
- D) Couvercle
- E) Câble de distribution
- F) Indicateur DEL
 - >> mise en marche = vert
 - >> période de chauffe = rouge

5 Mise en service / Commande

1. Raccordement *Waxprofi* / prise de courant (Fig. 2).
2. Ouvrir le couvercle (D). Arrêtage possible dans un angle de 120° (Fig. 3).
3. Replier éventuellement les plaques de cire (Fig. 4a).
4. Placer la cire à traiter dans le réservoir chauffant (Fig. 4b).

Ne remplir le réservoir que jusqu'à l'encoche circulaire (Fig. 7)!

Il est avantageux de plier les plaques de cire prothétiques correspondantes à la masse du réservoir ou bien de les fractionner. Lors de la première mise en marche le réservoir doit être rempli peu à peu.

5. Mettre le *Waxprofi* en marche à l'aide de l'interrupteur (A).

5.1 Réglage de la température

La température est réglée à l'aide du potentiomètre (B). Les valeurs de graduation sont indiquées en °C (bleu) ou °F (rouge) (Fig. 5).

La température va de 40 - 110 °C (104 - 230 °F) et la sélection se fait sans à coups.

Lors de la mise en service du *Waxprofi* quelques processus sont conseillés pour obtenir la consistance de cire souhaitée:

1. La température du *Waxprofi* va être réglée à 15 - 20 °C au-delà du point liquidus de la cire de base.
2. La température du *Waxprofi* va être diminuée selon la consistance de cire souhaitée comme suit:
 - a) **Consistance liquide:**
Lorsque la cire est complètement fondue, réduire la température du *Waxprofi* au point liquidus de la cire.
 - b) **Consistance visqueuse voir facile à tartiner:**
Lorsque ¾ de la cire est liquéfiée dans le réservoir (Fig. 6), diminuer la température du *Waxprofi* graduellement jusqu'à ce que la consistance désirée soit obtenue.

5.2 Waxprofi+ bec Bunsen

Pour le traitement de la cire avec un *Waxprofi* et un bec Bunsen le couteau à cire doit être brièvement chauffé sur la flamme, car la cire préchauffée n'a à peine besoin de chaleur supplémentaire pour être travaillée. Ainsi vous gagnez du temps et la manipulation de la cire de base est fondamentalement allégée.

5.3 Waxprofi + spatule chauffante électrique

Aligner votre spatule chauffante électrique au *Waxprofi*. Vous obtenez ainsi les meilleures conditions pour pouvoir traiter de façon rapide et précise les cires des prothèses totales ou partielles.

Sans perte de temps à cause de la fonte et sans distraction provoquée par la flamme vous placez les dents et modelez la gencive. La cire n'est pas surchauffée. Par là la contraction est très minime et vous économisez du temps pour des corrections ultérieures, et plus particulièrement vous pouvez plus rapidement venir à bout de vos montages.

Vous obtiendrez de bons résultats avec les spatules chauffantes électriques de Renfert *Waxlectric I* ou *II*. Avec l'emploi du gros insert (Art.-no.: 2155-0105) ou bien de l'insert concave (Art.-no.: 2155-0106) nous conseillons une température de travail du *Waxlectric* de 130 - 150 °C (266 - 302 °F).

Faire attention:

Si l'alimentation en courant est interrompue (par ex. lors d'une fermeture de courant centrale), et que le *Waxprofi* se trouve en marche, une fois l'interruption de courant terminée l'appareil retourne à son état de marche précédent.

Indications / conseils pratiques:

- Le *Waxprofi* peut aussi être utilisé avec des cires de modelage ou des cires sensibles aux rayons ultra-violet.
- Remplir régulièrement le réservoir. Renfert conseille la cire de modelage GEO rose No. 647-0000.
- Pour diminuer le temps de chauffe, le couvercle devrait être fermé.
- Ne pas surchauffer la cire dans le *Waxprofi*.
- Le bord interne du réservoir permet de râcler le surplus de cire.
- Lors des travaux avec de la cire dans une consistance visqueuse ou bonne à tartiner le couvercle ne doit pas être fermé pendant des pauses courtes, car la cire, suite à une accumulation de chaleur, deviendrait complètement liquide.
- Des travaux avec le *Waxlectric* donnent de bons résultats avec les inserts nos. 2155.0104, -0105, -0106, -0110 et - 0111 et une température de travail de 130 - 150 °C (266 - 302 °F).
- Lors d'une température réduite une peau peut s'installer sur la surface de quelques cires. Celle-ci peut être tout simplement dissolue en remuant tout simplement la cire.
- Pour obtenir une consistance visqueuse ou bonne à tartiner la cire doit être chauffée jusqu'à ce que la plus grande partie (c.-à-d. $\frac{3}{4}$ du contenu du réservoir) soit liquéfiée, ensuite diminuer la température du *Waxprofi* jusqu'à ce que la consistance souhaitée ait été obtenue.
- En remuant le contenu du réservoir une consistance homogène est plus rapidement obtenue.
- Certaines cires se dissocient, c.-à-d. le pigment coloré se détache de la substance de base. En remuant tout simplement la cire elle reprend à son état d'origine et homogène.
En relation avec le *Waxprofi* deux types de matériaux font exception à cette règle:
 - Solidus 84 (Yeti)
 - Cire de modelage Hardy (Gebdi).

6 Nettoyage et entretien

Le *Waxprofi* est sans maintenance.

Nettoyer le de temps en temps avec un chiffon doux, et humide.

N'utiliser jamais de solvants ni de détergents.

En aucun cas ne rincer le *Waxprofi*!

Des résidus de cires froides peuvent être enlevés de l'appareil non branché, en grattant prudemment. Un léger réchauffement de la surface de l'appareil à l'aide d'un sèche - cheveux simplifie le nettoyage. Le couvercle du *Waxprofi* est amovible et peut en cas d'encrassement être nettoyé à l'aide du jet de vapeur.

7 Pièces de rechange

Les pièces de rechange et les pièces soumises à une usure naturelle se trouvent dans le catalogue des pièces sur le site internet www.renfert.com/p918.

Veillez indiquer ensuite la référence de produit suivante: 14400000 ou 14401000.

Les pièces exclues des droits à la garantie (pièces soumises à une usure naturelle et consommables) sont marquées sur le catalogue des pièces de rechange.

Le numéro de série et la date de fabrication se trouvent sur la plaque signalétique de l'appareil.

FR

8 Garantie

Pour une utilisation appropriée Renfert accorde une **garantie de 3 ans** sur le *Waxprofi*.

La condition pour une prise en charge sous garantie est la présentation de la facture d'origine de votre dépôt dentaire.

Les pièces soumises à une usure naturelle ainsi que les pièces consommables sont exclues des droits à la garantie. Ces pièces sont marquées sur la liste des pièces de rechange.

Aucune garantie ne sera accordée en cas d'emploi incorrect, du nonrespect des instructions concernant l'emploi, le nettoyage, l'entretien et le branchement, lors de réparation faite de sa propre initiative ou par un personnel non autorisé, en cas d'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants et de conditions extérieures inhabituelles ou interdites par les instructions d'emploi. Une prestation réalisée dans le cadre de la garantie ne prolonge pas la durée de garantie.

9. Données techniques

Tension de secteur :	220 - 240 V~, 50 / 60 Hz 100 - 120 V~, 50 / 60 Hz
Puissance absorbée :	120 - 140 W (220 - 240 V~) 120 W (100 - 120 V~)
Température min. de travail :	40 °C [104 °F]
Température max. de travail :	110 °C [230 °F]
Dimensions (L x H x P) :	178 x 54 x 120 mm [7.01 x 2.13 x 4.72 inch]
Contenance du réservoir :	185 ml [6.26 fl oz]
Volume utile du réservoir :	110 ml [3.72 fl oz]
Poids, env. :	600 g [21.2 oz]

10 Etendue de livraison

- 1 *Waxprofi* réchauffeur de cires prothétiques
- 1 Mode d'emploi

11 Accessoires

Renfert recommande:

Spatule chauffante électrique:

Waxlectric I incl. 1 pièce à main et 1 insert de modelage:

No.: 2156-0000 230 V

No.: 2156-1000 120 V

Waxlectric II incl. 2 pièces à main et 2 inserts de modelage:

No.: 2157-0000 230 V

No.: 2157-1000 120 V

Inserts pour *Waxlectric*:

No.: 2155-0104 1 petit insert

No.: 2155-0105 1 insert large

No.: 2155-0106 1 insert concave

No.: 2155-0110 1 insert en forme de lance

Bec Bunsen:

Bijou 90:

No.: 960-0000 Gaz liquide

No.: 961-0000 Gaz naturel E

Brûleur de sécurité:

No.: 933-0100 Gaz liquide

No.: 932-0100 Gaz naturel E

Brûleur de sécurité eco:

No.: 934-0100 Gaz liquide

No.: 935-0100 Gaz naturel E

Cire:

No.: 652-0500 GEO spécial cire demodelage, 500 g

No.: 652-2500 GEO spécial cire demodelage, 2500 g

Vous trouverez d'autres cires dans le catalogue de produits de Renfert ou sous www.renfert.com

12 Indications d'élimination pour les pays de la CE

Pour sauvegarder, protéger et éviter la pollution de l'environnement et pour améliorer le recyclage des matières premières (Recycling), la commission européenne a promulgué une nouvelle directive, selon laquelle les appareils électriques et électroniques doivent être repris par le fabricant, afin de garantir une élimination conforme aux règles ou de conduire à un recyclage adéquat.

A l'intérieur de l'union européenne tous les appareils qui sont munis de ce symbole ne doivent pas non triés être déposés dans les décharges municipales:

Veuillez s.v.p. vous informer sur l'élimination prescrite par la loi chez vos autorités locales.

13 Liste des défauts

Erreurs	Causes	Remèdes
Pas d'affichage / pas de fonctionnement, bien que le commutateur de l'appareil (A) soit actionné.	<ul style="list-style-type: none"> Alimentation électrique interrompue. Coupe-circuit de température défectueux. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier l'alimentation en courant et les conduites. Faire remplacer par le service technique.
L'appareil fonctionne mais sans température.	<ul style="list-style-type: none"> Sonde de température défectueuse. Chauffage défectueux. 	<ul style="list-style-type: none"> Faire remplacer par le service technique. Faire réparer par le service technique.